

BENZİNLİ KAYNAK JENERATÖRÜ

MAGIC WELD 200 *CHOPPER TEKNOLOJİ*

- Doğru Akım Güç Ünitesi
- Selülozik elektrot dahil, tüm elektrotlarla çalışma imkanı
- Doğru Akım Jeneratörü
- HONDA OHV Benzinli Motor
- Motor Koruma (Yağ basıncı düşünce otomatik kapama)
- Patentli, MOSA Enerji Tasarrufu Teknolojisi
- 57 kg



TEKNİK ÖZELLİKLER	
DOĞRU AKIM KAYNAK JENERATÖRÜ	
Amper Aralığı	20-200A
Çalışma Rejimi	200A %60
Açık Devre Akımı	70V
ALTERNATİF AKIM JENERATÖRÜ	
Monofaze Jeneratör (Azami)	3kVA/230V 13A
Monofaze Jeneratör	2,5kVA/230V 10,9A
Yalıtım Sınıfı	Yüksek
MOTOR ÖZELLİKLERİ	
Model	Benzinli, Honda GX270 "Hava Soğutmalı"
Çıkış Gücü	6,3kW (8,5HP)
Devir Hızı	3600 devir/dk
Motor Hacmi/Silindir Adedi	270 cm ³ /1
Yakıt Tüketimi	1,5lt/sa
GENEL ÖZELLİKLERİ	
Yakıt Kapasitesi	5,3lt
Çalışma Süresi	3,5saat
Koruma Sınıfı	IP23
Ölçüler U*D*Y(mm)	610*490*520
Boş Ağırlığı	57kg
Ses Seviyesi	99dB

