

BENZİNLİ KAYNAK JENERATÖRÜ

NEW MAGIC WELD *CHOPPER TEKNOLOJİ*

- Doğru Akım Güç Ünitesi
- Selülozik elektrot dahil, tüm elektrotlarla çalışma imkanı
- Doğru Akım Jeneratörü
- HONDA OHV Benzinli Motor
- Motor Koruma (Yağ basıncı düşünce otomatik kapama)
- Patentli, MOSA Enerji Tasarrufu Teknolojisi
- 34 kg



TEKNİK ÖZELLİKLER	
DOĞRU AKIM KAYNAK JENERATÖRÜ	
Amper Aralığı	30-150A
Çalışma Rejimi	150A %60
Açık Devre Akımı	67V
ALTERNATİF AKIM JENERATÖRÜ	
Monofaze Jeneratör (Azami)	2,5kVA/230V 8,7A
Monofaze Jeneratör	2kVA/230V 6,9A
Yalıtım Sınıfı	Yüksek
MOTOR ÖZELLİKLERİ	
Model	Benzinli, Honda GX200 "Hava Soğutmalı"
Çıkış Gücü	4kW (5,5HP)
Devir Hızı	4000 devir/dk
Motor Hacmi/Silindir Adedi	196 cm ³ /1
Yakıt Tüketimi	1,1lt/sa
GENEL ÖZELLİKLERİ	
Yakıt Kapasitesi	3,1lt
Çalışma Süresi	3saat
Koruma Sınıfı	IP23
Ölçüler U*D*Y(mm)	420*360*480
Boş Ağırlığı	34kg
Ses Seviyesi	99dB



ISO 9001:2000 - Cert. 0192