

BENZİNLİ KAYNAK JENERATÖRÜ

TS200 BS/EL

- Alternatif Akım ve Doğru Akım Güç Ünitesi
- Selülozik elektrot dahil, tüm elektrotlarla çalışma imkanı
- Doğru Akım Kaynak Jeneratörü
- HONDA OHV Benzinli Motor
- Elektrik Start Özelliği
- Motor Koruma (Yağ basıncı düşünce otomatik kapama)
- 106 kg



TEKNİK ÖZELLİKLER	
DOĞRU AKIM KAYNAK JENERATÖRÜ	
Amper Aralığı	20-155A
Çalışma Rejimi	155A %60, 120A %100
Açık Devre Akımı	65V
ALTERNATİF AKIM JENERATÖRÜ	
Trifaze Jeneratör	6kVA/400V 8,7A
Monofaze Jeneratör	4kVA/230V 14,4A
Monofaze Jeneratör	2kVA/48V 41,6A
Yalıtım Sınıfı	Yüksek
MOTOR ÖZELLİKLERİ	
Model	Benzinli, Honda GX390 "Hava Soğutmalı"
Çıkış Gücü	8,2kW (11,1HP)
Devir Hızı	3000 devir/dk
Motor Hacmi/Silindir Adedi	389 cm ³ /1
Yakıt Tüketimi	2lt/sa
GENEL ÖZELLİKLERİ	
Yakıt Kapasitesi	6,1lt
Çalışma Süresi	3saat
Koruma Sınıfı	IP23
Ölçüler U*D*Y(mm)	870*525*590
Boş Ağırlığı	106kg
Ses Seviyesi	98dB